UWAGI:
1. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU WYŁĄCZA WSZYSTKIE ODBIORY W BUDYNKU.
2. ROZDZIELNICE WYPOSAŻYĆ NALEŻY W ZAMKI ORAZ KIESZENIE NA DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ.

PANELE FOTOWOLTAICZNE: 1 RZĄD, 8 MODUŁÓW
LOKALIZACJA: DACH



PRZYCISK GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA P.POŻ. PRĄDU
LOKALIZACJA: WATROŁAP

PWP

WWY 2x1,5mm2

SZAFKA ZŁĄCZOWO-LICZNIKOWA
LOKALIZACJA: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TABLICA WYŁĄCZENIA POŻAROWEGO
LOKALIZACJA: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ROZDZIELNICA GŁÓWNA
LOKALIZACJA: HALL

WYDZIELONA WNĘKA INSTALACYJNA
LOKALIZACJA: HALL



DANE TECHNICZNE ROZDZIELNIC DC/AC ORAZ RG:
Obudowy natynkowe wykonane z tworzywa typu ABS.
Zamykanie przyciskowe, z możliwością montażu zamka.
Zaciski N i PE.
Znamionowe napięcie pracy: 230/400V
Znamionowy prąd ciągły: 63A
Stopień ochrony IP: 40
Odporność na uderzenia IK: 08
Klasa ochronności: II

SZAFKA ZŁĄCZOWO-LICZNIKOWA ORAZ TABLICA WYŁĄCZENIA POŻAROWEGO
LOKALIZACJA: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA



DANE TECHNICZNE OBUDÓW ZL ORAZ TWP:
Obudowy wykonane z tworzywa termoutwardzalnego typu SMC.
Odporność na warunki atmosferyczne.
Znamionowe napięcie izolacji: 500V
Znamionowe napięcie pracy: 230/400V
Znamionowy prąd ciągły: 63A
Stopień ochrony IP: 44
Odporność na uderzenia IK: 10
Klasa ochronności: II

Nazwa obiektu	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach
Adres budowy	17-306 Dziadkowice, Kąty nr geod. 53
Przedmiot rysunki	**SCHEMAT ZASILANIA**
Projektant – inst. elektr.	mgr inż. Grzegorz Smolak MAZ/0693/PBE/18
Sprawdzający – inst. elektr.	mgr inż. Piotr Pułka PDL/0093/POOE/06
Data opracowania	2019.10. Nr rys. E1